


"POMEL" Sp. z o. o.
07-200 WYSZKÓW UL. SEROCKA 11
tel. (048-29) 7425011,
fax (048-29) 7424328
<http://www.lampaowadobojcza.pl>
e-mail: np@pomel.com.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI PUŁAPKI LEPOWEJ GRANDE

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP 20.



Instrukcja obsługi jest podstawowym wyposażeniem pułapek świetlnych na owady. Bezwzględnie należy zapoznać się z nią przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia



Ważne informacje oznaczone są znakiem i tłustym drukiem

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr 5/2012

Ja niżej podpisany reprezentujący niżej wymienionego producenta

"POMEL" Sp. z o. o.
07-200 WYSZKÓW UL. SEROCKA 11

Deklaruję, że wyrób:

Pułapka świetlna na owady POMEL GRANDE

Jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

Dyrektywą 2006/95/WE dot. Wymagań dla sprzętu elektrycznego i

Dyrektywą 2004/108/WE dot. Kompatybilności elektromagnetycznej

W Dyrektywie 2006/95/WE uwzględnione są następujące normy zharmonizowane:

PN-EN 60335-2-59:2007 ze zmianami

PN-EN 60335-1:2012

W Dyrektywie 2004/108/WE, uwzględnione są następujące normy zharmonizowane:

PN-EN 55014-1:2007 ze zmianami;

PN-EN 61000-3-2:2007 ze zmianami;

PN-EN 61000-3-3:2011;

PN-EN 55014-2:1999 ze zmianami

Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeśli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez naszej zgody.

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny:

12

Dyrektor

Wyszków 16 maja 2012 r.

Paweł Trzciniński

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3
2. Instalowanie i obsługa pułapek świetlnych	3
3. Ryzyko resztkowe	7
4. Części zamienne	8
5. Konserwacja i naprawy	8
6. Demontaż i kasacja	11
7. Warunki gwarancji	10
8. Ewidencja napraw	11

1. Wstęp

Niniejsza instrukcja obsługi jest istotną częścią składową wyrobu. Przed przystąpieniem do eksploatacji pułapki świetlnej nabywca zobowiązany

jest zapoznać się z instrukcją obsługi, która w sposób przejrzysty ukazuje wszystkie zagadnienia związane z prawidłowym użytkowaniem i obsługą pułapki. Stosowanie się do zaleceń producenta zawartych w niniejszej instrukcji gwarantuje użytkownikowi pełną satysfakcję z eksploatacji pułapki.

W przypadku trudności w zrozumieniu instrukcji zwrócić się należy o wyjaśnienia do producenta.

2. Instalowanie i obsługa pułapek świetlnych

2.1. Opis ogólny i przeznaczenie urządzenia

Jedną z głównych przyczyn niskiego stanu higieny sanitarnej w pomieszczeniach są zaniedbania w zwalczaniu szkodliwych owadów, przede wszystkim nalatujących licznie do pomieszczeń różnych gatunków much i muchówek krwio pijnych np. komarów, meszek (zwanymi popularnie muszkami). Muchy należą do owadów najczęściej występujących w pomieszczeniach. W miejscach gromadzenia się odpadów populacje much mogą być bardzo liczne, zważywszy, że jedna tylko samica muchy domowej w ciągu życia składa do 1000 jaj. Wylęgające się larwy znajdują dogodne warunki rozwoju w rozkładającej się żywności, często skażonej bakteriami. Owady mogą przenosić różne chorobotwórcze drobnoustroje wtedy, kiedy w sposób mechaniczny przenoszą je na swoim ciele lub czynny, kiedy poprzez ukłucie wprowadzają do organizmu np. bakterie (np. komary, meszki itp.). Takie groźne choroby jak: tularemia, kleszczowe zapalenie mózgu, przenoszone są przez komary i muchówki krwio pijne, które poza tym boleśnie kłują powodując niekiedy długotrwałe schorzenia skóry - dermatozy. Liczne gatunki much, jak mucha domowa, mucha plujka, bolimuszka, ścierwica i inne są szczególnie niebezpieczne podczas lata, kiedy bakterie szybko się rozmnażają. Mogą one przenosić bakterie chorobotwórcze, powodując niebezpieczne choroby jelitowe - biegunki i salmonellozy. Dlatego właśnie niezwykle ważne jest racjonalne zwalczanie much. Do zwalczania owadów stosowane są najczęściej różnego rodzaju środki owadobójcze. Jednakże toksyczność dla ludzi i zwierząt chemicznych środków owadobójczych kierującymi się do źródeł światła. Dlatego też stosowanie pułapek świetlnych na owady jest ze wszech miar wskazane. Pułapki świetlne na owady skutecznie niszczą owady, nie wydzielają substancji toksycznych, nie wymagają ciągłej obsługi i nadzoru. Inne zalety to: niski koszt eksploatacji oraz łatwość instalowania i obsługi. Działanie pułapki świetlnej polega na zwabieniu owadów światłem o odpowiedniej długości fali lub substancją wabiącą (feromony) i niszczeniu ich poprzez wyłapywanie lepami, do których owady przyklejają się. Pułapka świetlna jest bardzo skuteczna w działaniu i w pełni bezpieczna przy ścisłym przestrzeganiu przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Aby zwiększyć skuteczność działania lampy powinna ona pracować przez całą dobę, zawierających pestycydy, ogranicza w znacznym stopniu ich stosowanie. Jak dotychczas najskuteczniejsze

okazały się substancje biologicznie czynne np. feromony i promieniowanie świetlne. Promieniowanie świetlne o odpowiednim natężeniu i długości fali aktywizuje muchy, ponieważ są one nie tylko owadami dziennymi, ale i najczęściej heliofilnymi tj. kierującymi się do źródeł światła. Dlatego też stosowanie pułapek świetlnych na owady jest ze wszech miar wskazane.

Pułapki świetlne na owady skutecznie niszczą owady, nie wydzielają substancji toksycznych, nie wymagają ciągłej obsługi i nadzoru. Inne zalety to: niski koszt eksploatacji oraz łatwość instalowania i obsługi.

2.2. Dane techniczne.

Tab. 1. Dane techniczne pułapek świetlnych na owady POMEL GRANDE

Typ pułapki świetlnej na owady	POMEL GRANDE
Nr kat.	14.03.28
Wysokość	320 mm
Szerokość	480 mm
Głębokość	140 mm
Moc świetłówki UVA	15 W
Ilość świetlówek	1
Kod IP	20
Klasa	II
Napięcie znamionowe	230 V
Pobór mocy	22 W
Masa	2,1 kg
Urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń	

2.3. Budowa pułapki świetlnej POMEL GRANDE

Symetrycznie do płaszczyzny podłużnej urządzenia umieszczone jest źródło światła świetłówki mocowane w oprawkach .

Aby zapewnić efektywne działanie świetłówki, wkład lepowy umieszcza się po stronie wewnętrznej frontu lampy.

Urządzenie zasilane jest za pomocą przewodu, mocowanego w obudowie za pomocą przepustu, który zabezpiecza przewód przed skręcaniem i przesuwaniem się w obudowie. Łatwy demontaż lepu pozwala skutecznie i szybko oczyścić urządzenie z zanieczyszczeń.

Pod płytą montażową lampy znajduje się statecznik .

Do zawieszenia urządzenia należy zamontować w ścianie dwa kołki rozporowe z haczykiem lub wkrętem 8x50 a w pułapce wspornik do mocowania pułapki za pomocą śrub odpowiednio do ściany.

Urządzenie wykonane jest zgodnie ze stopniem ochrony IP20. Pierwsza cyfra oznacza ochronę przed wnikaniem ciał stałych. Druga cyfra

oznacza stopień ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania wody do wnętrza obudowy.

Pałapki świetlne o kodzie IP20 mogą pracować tylko wewnątrz pomieszczeń

Tablica 2: Elementy składowe pałapki POMEL GRANDE

Lp	Nazwa części	ilości części w jednej sztuce
1.	Front	1
2.	Płyta montażowa	1
3.	Płytką z lepem	1
4.	Świetlówka 15W UVA	1
5.	Oprawa świetlówki	1
6.	Statecznik	1
7.	Przepust gumowy	1
8.	Przewód przyłączeniowy	1

2.4. Zasady bezpiecznego użytkowania pałapki świetlnej na owady

2.4.1. Miejsce i sposób instalowania pałapki świetlnej POMEL GRANDE

Pałapkę świetlną na owady należy instalować mając na uwadze następujące elementy:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie do użytkowania w stodołach, stajniach i podobnych budynkach gospodarczych.
2. Zalecana jest wysokość ok. 2-3 m, ale im niżej tym lepiej ze względów na łatwość obsługi i konserwacji oraz z powodu, że owady dzienne potrzebujące silnego impulsu świetlnego wolą przebywać bliżej posadzki, czyli tam gdzie mogą znaleźć źródło pożywienia.
3. Pałapkę należy chronić przed dostępem dzieci.
4. Pałapki trzeba montować z dala od otworów okiennych i drzwiowych
5. Pałapki nie należy stosować w miejscach, w których mogą występować łatwopalne pary oraz zanieczyszczenia wybuchowe.
6. Należy unikać montażu w pobliżu innych źródeł światła.
7. Pałapki montować tak, aby były widoczne z każdego miejsca pomieszczenia i zwracały uwagę owadów wlatujących do budynku/pomieszczenia.
8. Jako miejsce montażu należy wybierać miejsca o spokojnym ruchu powietrza (np. wnęki) a jednocześnie unikać miejsc bezpośrednio naprzeciw urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
9. Mając możliwość wyboru wybierać pomieszczenia cieplejsze o temperaturze otoczenia powyżej 27°C.
10. Urządzenie należy podłączyć do zasilania za pomocą przewodu

przyłączeniowego .

11. Gniazdo zasilające wraz z doprowadzeniem instalacji zasilającej musi wykonać uprawniony elektryk.



Uwaga!

Zgodnie z informacjami producenta świetlówek wydzielane promieniowanie UVA jest nieszkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt a urządzenia powinny być usytuowane w odległości od osób mogących znajdować się w ich sąsiedztwie nie mniejszej niż 1,0 m

Uszkodzoną świetlówkę należy wymienić na nową tego samego typu i tej samej mocy znamionowej.

2.4.2. Ostrzeżenia dla użytkowników.

Instrukcja obsługi jest podstawowym wyposażeniem pułapki świetlnej na owady i bezwzględnie należy ją przeczytać przez zainstalowaniem i uruchomieniem.



Wszelkiego rodzaju konserwacja dopuszczalna jest po odłączeniu urządzenia od napięcia zasilającego przez wyjęcie wtyczki z gniazda wtykowego. W przeciwnym razie grozi porażenie prądem elektrycznym. Wymiany podzespołów elektrycznych może dokonywać tylko wykwalifikowany elektryk.



Przypadkowe stłuczenie lampy w pomieszczeniu zamkniętym powoduje zanieczyszczenie powietrza śladową ilością par rtęci. Aby zapobiec jej dalszemu parowaniu należy natychmiast zebrać jej resztki, najlepiej przy pomocy zmiotki i szufelki oraz umieścić je w szczelnym pojemniku (może to być worek foliowy) i wynieść na zewnątrz pomieszczenia. Pomieszczenie nie posiadające systemu wentylacji wyciągowej należy przewietrzyć. Folia ze świetlówki nie należy zrywać, a świetlówki łamać (zginać). Folia częściowo zmniejsza parowanie rtęci. Stłuczenie lampy na terenie otwartym wymaga jedynie szybkiego zebrania jej resztek i umieszczenie w szczelnym pojemniku. Po zebraniu resztek stłuczonych lamp należy umyć ręce. Zużyte świetlówki, jak również resztki potłuczonych w jakimkolwiek okresie ich życia zaliczone są do odpadów niebezpiecznych. Z tego powodu nie należy ich umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne. zaleca się przekazać je specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia lub do recyklingu.



Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub specjalistycznym zakładzie naprawczym przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia

3. Ryzyko resztkowe

3.1. Opis ryzyka resztkowego

Mimo że producent, bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie pułapki świetlnej POMEL PETIT w celu eliminacji zagrożeń podczas pracy jak również obsługi i konserwacji, to istnieją pewne elementy ryzyka nie do uniknięcia.

Ryzyko resztkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego pułapkę świetlną.

Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności:

1. Używania pułapki do innych celów niż opisane w instrukcji obsługi
2. Polewanie wodą bezpośrednio na urządzenie.
3. Użytkowanie pułapki z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym.
4. Sprawdzanie stanu technicznego i wykonywanie obsługi lub napraw przy pracującej pułapce.
5. Zabawa urządzeniem przez dzieci oraz osoby niepełnosprawne, które nie mają świadomości zagrożenia ze strony urządzenia elektrycznego.

Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego, pułapkę świetlną DEAL 006 traktuje się jako urządzenie, które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według najlepszego stanu wiedzy technicznej.

3.2. Ocena ryzyka resztkowego

Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak:

- uważne czytanie instrukcji obsługi
 - zakaz polewania wodą urządzenia podłączonego do zasilania
 - zakaz dokonywania samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji elektrycznej
 - wykonywanie wszelkich napraw i konserwacji tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone dokonywanie napraw i konserwacji po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania
 - sprawdzanie stanu technicznego przed przystąpieniem do eksploatacji pułapki i po przeprowadzonych naprawach
 - obsługiwanie pułapki przez osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi
 - zabezpieczenie pułapki przed dostępem do niej dzieci i osób niepełnosprawnych
 - nie rozkręcanie urządzenia przez osoby nieupoważnione
- może być wyeliminowane zagrożenie resztkowe przy użytkowaniu pułapki świetlnej DEAL 006 bez zagrożenia dla ludzi i środowiska.



UWAGA!

Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek.

4. Części zamienne

Sposób wymiany i zamawiania części.

Częściami, które może wymienić sam użytkownik są:

- świetlówka - zgodnie z danymi producenta, aby zapewnić pełną skuteczność urządzenia świetlówki należy wymieniać co 5 tys. godzin (tj. średnio raz na rok). Po przepracowaniu 5 tys. godzin świetlówki UVA tracą swoją skuteczności. Należy stosować świetlówki wg tabeli nr 2. Zaleca się, aby wymiany świetlówki dokonywał wykwalifikowany elektryk.
- wkład z lepem na muchy należy kontrolować wizualnie co 2-3 tygodnie i bezzwłocznie wymieniać w przypadku zanieczyszczenia powierzchni dużą ilością owadów oraz kurzem.

Świetlówki i płytki z lepem na muchy należy zamawiać u producenta pułapek świetlnych.

W zamówieniu należy podać:

- adres zamawiającego
- rodzaj i ilość zamawianych świetlówek
- ilość wkładów z lepami
- warunki płatności

5. Konserwacja i naprawy

5.1. Informacje ogólne

Wszelkiego rodzaju naprawy, oprócz wymiany świetlówki i płytek z lepami powinny być wykonywane tylko przez placówki serwisowe upoważnione do wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

5.2. Naprawa urządzeń

Zestawienie typowych przypadków usterek

Objaw	Przyczyna	Diagnostyka	Sposób usunięcia usterki
Świetlówka nie świeci	Brak zasilania	Sprawdzenie poprawności podłączenia do gniazda zasilającego	Podłączyć przewód do gniazda zasilającego
		Sprawdzenie przez wykwalifikowanego elektryka: * prawidłowości zamocowania świetlówki w oprawkach * prawidłowości działania samej świetlówki	W przypadku niesprawnej świetlówki wymienić ją na nową


Uszkodzoną pułapkę świetlną na owady należy naprawiać u producenta .

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw przez osoby nieupoważnione!

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymiany może dokonać producent lub punkt serwisowy wymieniony na końcu instrukcji obsługi.

W przypadku nieuprawnionej wymiany wtyczki na niewłaściwą urządzenie traci deklarowany stopień ochrony i traci jednocześnie gwarancję a producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe zagrożenia.


5.3. Konserwacja



Konserwacja polega na:


- okresowej wymianie płytek z lepem na owady. Zaleca się wymianę lepu co 4-6 tygodni w zależności od stopnia zabrudzenia kurzem oraz owadami (po uprzednim odłączeniu urządzenia od sieci zasilającej).
- okresowym czyszczeniu świetlówek oraz regularnej wymianie co rok (po uprzednim odłączeniu urządzenia od sieci zasilającej). Zanieczyszczenia świetlówek usunąć za pomocą pędzla lub szczotki, ewentualnie przetrzeć wilgotną ściereczką

6. Zużyty sprzęt



Firma POMEL w trosce o klienta oraz środowisko naturalne przyjmuje bezpłatnie zużyte lampy (tylko naszej produkcji)

dostarczone: do nas ,do punktów zbiórki naszych dealerów, lub miejsca zakupu sprzętu.

	Zużyte lepy traktować jako odpad komunalny (zgodnie z zaleceniem PZH Warszawa) - atest na lepy PZH/HB-0254 I PZH/HB-255.
--	--

Zużyte świetlówki

W JAKIMKOLWIEK OKRESIE ICH ŻYCIA ZALICZONE SĄ DO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. DLATEGO NIE NALEŻY ICH UMIESZCZAĆ W POJEMNIKACH NA ODPADY KOMUNALNE. ZALECA SIĘ PRZEKAZAĆ JE SPECJALISTYCZNYM FIRMOM DO UNIESZKODLIWIENIA LUB DO RECYKLINGU.

POMEL Sp. z o. o. w Wyszkowie, bezpośrednio lub poprzez przedstawicieli handlowych bądź placówki serwisowe, spełniając zalecenia w zakresie gospodarki odpadami przy sprzedaży świetlówek stosuje zasadę że:

- Przy zakupie nowej świetlówki masz prawo nieodpłatnie oddać zużytą świetlówkę tego samego rodzaju w stosunku 1:1.
- Świetlówki przekazane do utylizacji muszą być:
 - nieuszkodzone tzn. nie potłuczone i nie popękane,
 - czyste, nie poplamione farbą, smarami, olejami itp. oraz oczyszczone z kurzu."

7. Warunki gwarancji

1. Okres udzielania gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia trwa 24 miesiące od daty zakupu potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i podpisem sprzedawcy. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 30 miesięcy liczony od daty wyprodukowania pułapki świetlnej na owady. (Podane terminy gwarancyjne nie obejmują świetlówek i lepów).
2. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub wad materiałowych producent zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia na nowe po trzech naprawach gwarancyjnych z zachowaniem przedłużenia gwarancji.
3. Reklamacje należy zgłaszać do punktu sprzedaży lub na adres producenta.
4. Uszkodzenia i wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni od daty otrzymania pułapki świetlnej do

naprawy.

5. Gwarancją nie będą objęte te uszkodzenia, które powstały w wyniku niewłaściwej obsługi, w przypadku dokonywania naprawy przez osoby nieupoważnione. W przypadku uszkodzenia podzespołów elektrycznych należy wymieniać na identyczne, które należy zakupić u producenta . Naprawy może dokonać uprawniony elektryk.
6. Nie podlegają również gwarancji uszkodzenia powstałe w transporcie (o ile nie stwierdzono wyraźnego zaniedbania producenta).
7. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę dla nabywcy do korzystania z uprawnień gwarancyjnych.
8. Karta gwarancyjna ulegnie unieważnieniu, gdy stwierdzony zostanie brak daty, pieczęci, podpisu, jak również poprawki i skreślenia dokonane przez osoby nieupoważnione.
9. W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej duplikat nie będzie wydany.

8. Ewidencja napraw

Data zgłoszenia reklamacji	Data zawiadomienia o wykonaniu naprawy	Rodzaj naprawy - wymienione zespoły lub części	Podpis i pieczęć producenta lub służby gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA



KARTA GWARANCYJNA
Pułapka świetlna POMEL GRANDE.....

numer fabryczny

Producent gwarantuje prawidłową pracę i dobrą jakość pułapki.

Zobowiązuje się wykonać naprawę, jeżeli w czasie trwania okresu gwarancyjnego ujawnią się w nim uszkodzenia lub wady powstałe z winy producenta.

.....
(wpisać datę produkcji dd - mm - rr)

Zgłoszona reklamacja uznana będzie tylko wówczas, jeżeli stwierdzi się prawidłowe i zgodne z instrukcją użytkowanie pułapki. W przypadku nie uznania reklamacji odpowiednie koszty ponosi użytkownik.
Reklamacja ważna jest za okazaniem karty gwarancyjnej.

.....
(wpisać datę sprzedaży dd mm rr)

(podpis sprzedawcy i pieczęć jednostki handlowej)