

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA i-Trap 50

A) Przeczytaj tę instrukcję zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie związane z montażem lampy (owadobójczej) I-Trap 50

Gratulujemy zakupu tej wysokiej jakości lampy- pułapki lepowej . Przed użyciem tego modelu zapoznaj się proszę uważnie z instrukcją. W przypadku wątpliwości i zapytań prosimy o kontakt z dostawcą .

Informacja w tej instrukcji jest oparta na najbardziej aktualnych danych i jest dostarczona z zastrzeżeniem możliwych zmian.

Rezerwujemy sobie prawo, by zmienić konstrukcję i / albo konfigurację produktu w każdej chwili związane to może być z pewnymi modyfikacjami pierwotnych wersji urządzenia.

Przechowuj instrukcję dla ewentualnej możliwości zajrzenia do niej w każdej chwili.

B) Bezpieczeństwo

Kiedy używasz urządzeń elektrycznych , zachowaj podstawowe zasady ostrożności, by zmniejszyć ryzyko ognia, porażenia prądem i osobistego zranienia, co za tym idzie zastosuj się do następujących rad:

Rozważ środowisko obszaru roboczego. Trzymaj obszar roboczy czysty i dobrze oświetlony.

Lampa typu I-Trap powinna być włączona do głównych linii { 230 V lub odpowiednio, 240V AC, 50Hz (chyba że wyszczególniono inaczej)*

Nie używaj urządzenia w obecności (w pobliżu) łatwopalnych materiałów.

Kabel trzymaj z dala od gorąca, oleju i ostrych krawędzi.

System kontroli owadów sprawdzaj starannie. Zachowuj przy tym wokół urządzenia czystość i bezpieczeństwo . Podczas przeglądu i wymiany części postępuj zgodnie z instrukcją.

Przed przeglądem lub naprawą wyłącz lampę z zasilania prądem.

Rób stałą kontrolę , tak by lepy tu zastosowane były wymieniane , kiedy jest na nich dużo owadów

Użycie innych części lub akcesoriów niż zalecane może prowadzić do ryzyka osobistego zranienia.

System kontroli owadów przestrzega związanych z tym reguł bezpieczeństwa. Napraw powinni wykonywać tylko wykwalifikowane osoby do tego wyznaczone z użyciem oryginalnych katalogowych części- inaczej może to narażać na niebezpieczeństwo użytkownika tej lampy.

Użyj bezpiecznej wtyczki sieci zasilania z właściwym uziemieniem.

Instalacja lampy w Systemie Kontroli Owadów spełnia normę bezpieczeństwa EN 60335 i emisja promieni UV w tej części jest nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt.

Inne naprawy jak zwykle przeglądy(czyszczenie lampy i wymiana wkładów lepowych) zawsze powinny być wykonywane przez dealera tych lamp bądź dystrybutora.

Światło emitowane przez świetlówki ultrafioletowe jest nieszkodliwe, dla ludzi i zwierząt nawet po przedłużonym działaniu.

UWAGA: W przypadku zamiany lamp i / albo starterów używaj komponentów mających te same specyfikacje i parametry (stosuj oryginalne części zamienne)

C) Dostawa urządzenia

Gdy po dostawie , podczas rozpakowywania tego urządzenia, zauważysz oznaki uszkodzenia podczas transportu, zawiadom zarówno firmę transportera i dostawca na piśmie w czasie do 8 dni po dostawie z opisem szczegółów tychże uszkodzeń, które nastąpiło i zachowaj kopie dla siebie, oryginały wyślij do dystrybutora lub dealera w celu reklamacji.

Sprawdź, czy otrzymałeś wszystkie części tego urządzenia zgodnie z zamówieniem. Upewnij się, że całe opakowanie jest usunięte z urządzenia przed użyciem.

D) Instalacja

Aby osiągnąć maksymalną skuteczność, poniżej podane rady z instrukcji muszą być zastosowane podczas instalacji lampy :

Wybierz miejsce, gdzie jest łatwy dostęp do lampy i może zostać łatwo oczyszczona. Unikaj przeszkód, które ograniczają możliwość dostępu dla owadów, by dotrzeć do tej pułapki świetlnej .

Unikaj miejsc przewiewnych i nasłonecznionych .

Użyj dobrej jakości materiałów montażowych (mocujących).

Użyj bezpiecznej wtyczki sieci zasilania z uziemieniem.

E) Utrzymanie sprzętu

Procedury Systemu Kontroli Owadów nie wymagają żadnego innego utrzymania niż czyszczenie, wymianę lepu i wymianę świetlówek.

Czyszczenie

a) Rozłącz urządzenie z zasilania elektrycznego .

b) Usuń martwe owady z osłony dolnej (tacy) .

c) Wytrzyj osłonę dolną/tacę przetrzyj czystą z wilgotną szmatką albo zwilżonej w spirytusie metylowym.

Wymiana lepu

a) Lep może zostać wymieniony , jeżeli jeż pokryty owadami wyjmij stary lep i wstaw nowy. Arkusz zabezpieczający klej musi zostać usunięty wcześniej zanim lep zostanie wstawiony w uchwyty (szynowe).

c) Zamontuj z powrotem osłonę dolną /tacę na miejscu.

Wymiana świetlówek

a) Rozłącz urządzenie z zasilania.

b) Zdejmij osłonę siatkową (lub obie) (s).

c) Przekręć świetlówkę UV lampy o 90° (usłyszysz podwójne klik) i wyjmij świetlówkę.

d) Umieść nowe świetlówki w lampie obracając teraz w odwrotnym kierunku o 90° (znów usłyszysz podwójne klik)

e) Zmontuj teraz wszystkie części w odwrotnej kolejności.

Jeżeli jedna ze świetlówek UV cały czas „mruga” albo nie zaczęła świecić, oznacza to ,że należy wymienić starter, który jest zamontowany wyżej w pokrywie lampy.

F) Specyfikacja

Nazwa : I -Trap 50

Siatka : optymalnie zwiększa powierzchnie lądujących owadów o 30%

Obszar wabiący (m²) : 50-80

Źródło Światła (W) (UV -A) : 2 x 15 wat świetlówki bezpieczne UV - A

Typ Świetlówek : Świetlówki UV certyfikat RoHS

Zasilanie moc (V) : 22-240V/50Hz, inny woltaż – na zamówienie*
Specyfikacja chwytności (V) : zależy od długości substancji lepnej lepu
Zużycie prądu (W) : 35
Waga (kg) : 4
Materiał : stal pokryta farbą, -osłona, plastik ABS (nieślukający się) – siatka przednia
Szkło ochronne: bezpieczne tuby świetłówki UV-A z 95% przezroczystością
Stopień (IP) : IP21 (udokumentowane)
Odpowiednia dla : nie wilgotne , suche środowisko
Gwarancja : 1 rok
Normy wg. standardu : zgodne z EN 60335-2-59
Czas pracy świetłówek (h) : 9000
Wymiary :Dług.*Szer* Wys. : 470*100*325 mm
Deklaracja Zgodności CE : TAK
Pozycje montażu : przyścienny.
Kabel : Dołączony
Opakowanie : kartonowe pudełko
Instrukcja obsługi : załączona w oryginale (j.ang.)
Serwis : Jednostka może być obsługiwana bez specjalnych narzędzi

Instrukcja obsługi Alcochem Hygiene i-trap 50/kwiecień 2008/ver 1.0/ Polska wersja Tłum_ Dez-Der
/Dystrybutor : www.dezder.pl, 22717-9000

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego dokumentu nie może zostać kopiowana i wprowadzona do bazy danych do pamięci albo jakiegóż innego systemu bez wiedzy i zgody pisemnej producenta lub w jakikolwiek sposób zmieniana

